














Εικόνα	Κωδικός	Περιγραφή
	FAP541 EK80SC61021	Πίνακας 1 βρόχου (κλάση A) ή 2 ανοικτές γραμμές (κλάση B). Διαχείριση 128 συσκευών ανά βρόχο. Οθόνη 4 x 40 ψηφία. Καταγραφή 1.000 γεγονότα. Εμφάνιση συμβάντος στην οθόνη. 10 κωδικοί πρόσβασης προγραμματισμένοι σε 3 επίπεδα. 480 προγραμματιζόμενες ζώνες. Θύρα USB για προγραμματισμό. Δυνατότητα παρακολούθησης του επιπέδου σήματος / θορύβου ανιχνευτή. Ρελέ σειρήνας, συναγερμού, δυσλειτουργίας, προγραμματιζόμενο (ισχύς αποτυχία / αποκλεισμός). Ρεύμα εξόδου: 1,5A@24Vdc. Μπαταρίες: 2x12A@12Vdc. Δυνατότητα βρόχου 2 χιλιομέτρων με καλώδιο 2x1,5mm <sup>2</sup> , Διαστάσεις: 490Π x 350Υ x 145Bmm. Πιστοποίηση EN54 2 και 4.
	FAP544 EK80SC4A021	Πίνακας 2 βρόχους (κλάση A) ή 4 ανοικτές γραμμές (κλάση B), μέγιστο 4 βρόχους ή 8 ανοικτές ζώνες. Διαχείριση 128 συσκευών ανά βρόχο. Οθόνη 4,7". Καταγραφή 1.000 γεγονότα. Εμφάνιση συμβάντος στην οθόνη. 10 κωδικοί πρόσβασης προγραμματισμένοι σε 3 επίπεδα. 480 προγραμματιζόμενες ζώνες. Θύρα USB για προγραμματισμό. Δυνατότητα παρακολούθησης του επιπέδου σήματος / θορύβου ανιχνευτή. Ρελέ σειρήνας, συναγερμού, δυσλειτουργίας, προγραμματιζόμενο (ισχύς αποτυχία / αποκλεισμός). Ρεύμα εξόδου: 1,5A@24Vdc. Μπαταρίες: 2x12A@12Vdc. Δυνατότητα βρόχου 2 χιλιομέτρων με καλώδιο 2x1,5mm <sup>2</sup> . Διαστάσεις: 490Π x 350Υ x 145Bmm. Πιστοποίηση EN54 2 και 4.
	FAP548 EK80SC5A021	Ίδιο με FAP544 με 4 γραμμές βρόχου επεκτεινόμενες σε 8 (FA128).
	FAP5416 EK80SC6A021	Ίδιο με FAP544 με 8 γραμμές βρόχου επεκτεινόμενες σε 16 (FA128).
	SOFT-FAP500 EK80SW3721	Λογισμικό διαμόρφωσης. Το λογισμικό επιτρέπει την απόκτηση διαμόρφωσης συστήματος με ανάγνωση των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στον πίνακα. Επιτρέπει τη λήψη και τον προγραμματισμό των παραμέτρων κάθε μεμονωμένης συσκευής.
	FKP500 EK80KP5221	Απομακρυσμένος πίνακας. Διαχείριση 16 FKP500 από FAP500 μέσω θύρας RS485. Οθόνη 4 γραμμών 40 χαρακτήρων. Παροχή ρεύματος, εξαιρέσεις / οι επανενεργοποιήσεις, οι συναγερμοί και οι δυσλειτουργίες υποδεικνύονται από μια σειρά LED. Ένα πληκτρολόγιο με συγκεκριμένα πλήκτρα για εντολές από και προς τη μονάδα ελέγχου είναι διαθέσιμες για τον χρήστη.
	FA128 EK80SC3321	Πλακέτα επέκτασης κατά 1 γραμμή βρόχου ή 2 ανοικτές γραμμές. Δυνατότητα σύνδεσης έως και 128 σημείων (ανιχνευτές, πλήκτρα, διεπαφές). Η διαμόρφωση πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού.
	RS232/485 EK80IT1421	Πλακέτα διεπαφής RS232/485 για επικοινωνία μεταξύ κύριων και δευτερευόντων πινάκων (Master/Slave), απομακρυσμένων πινάκων (remote panel) και διεπαφής εκτυπωτή
	IT500F EK80IT3121	Η διεπαφή IT500F είναι μια συσκευή ικανή να επικοινωνεί με τις ψηφιακές μονάδες ελέγχου FAP54 EVO. Αυτή η συσκευή επιτρέπει στις μονάδες ελέγχου πυρκαγιάς να μπαίνουν στο διαδίκτυο και να αλληλοεπιδρούν μέσω της εφαρμογής My Elkron Family App.
	ITS500 EK80IT1621	Μονάδα για εκτυπωτή (απαιτεί RS232/485). Για εκτυπωτή με παράλληλη θύρα, συνεχούς τροφοδότησης, προτύπου ASCII, τύπου Centronics.
	RB1212 EK80RB0113	Μπαταρία μόλυβδου 12V/12A.

Εικόνα	Κωδικός	Περιγραφή
	IO500 EK80SC3A21	Μονάδα πολλαπλών χρήσεων 1 είσοδος / 1 εξόδου. Επιτρέπει τη σύνδεση συμβατικών ανιχνευτών με ξηρές επαφές (NC / NO), ανιχνευτές ή άλλες συσκευές (πίνακες, ηλεκτρομαγνήτες, σειρήνες κλπ.) Διαθέτει μία ελεύθερα προγραμματιζόμενη είσοδο ή έξοδο. Έξοδος επαναλήπτη συναγερμού: 12mA max, με εξωτερική τροφοδοσία ρεύματος 750mA. Θερμοκρασία λειτουργίας: -5 ÷ + 50°C. Πιστοποιημένο EN54-17&18.
	IO501 EK80SC2N21	Μονάδα εξόδου, με απομονωτή βραχυκυκλώματος και μονάδα ενεργοποίησης (MU) με ξερή επαφή. Τροφοδοσία από την γραμμή. Επιλογή επαφής εξόδου NO ή NC. Διαθέτει είσοδο επίβλεψης της τοπικής τάσης (24Vdc), έλλειψη τάσης ή η ανεπιθύμητη παρουσία του δηλώνεται από τον πίνακα. Κατάλληλο για εγκατάσταση μέσα στην σειρήνα HPA700F και στον πίνακα TM24. Πιστοποιημένο EN54-17&18.
	IOM500 EK80SC3B21	Μονάδα πολλαπλών χρήσεων 4 εισόδους/4 εξόδους. Ίδια χαρακτηριστικά με την μονάδα IO500. Επιτρέπει τη σύνδεση συμβατικών ανιχνευτών με ξηρές επαφές (NC / NO), αισθητήρες ή άλλα (πίνακες, ηλεκτρομαγνήτες, κλπ.). 4 εισόδους ή 4 εξόδους που μπορούν να προγραμματίζονται ελεύθερα. Πιστοποιημένο EN54-17&18.
	ITG500 EK80IT1821	Διεπαφή 4-20 mA για ανιχνευτές αερίων. Η διεπαφή χρησιμοποιείται για τη σύνδεση ενός ανιχνευτή αερίων 4-20mA. Η λειτουργία της μονάδας είναι τύπου πολλαπλών ορίων και τα όρια συναγερμού μπορούν είτε να επιλεγούν μέσω μικροδιακοπών είτε να προγραμματιστούν μέσω του χειριστήριου του πίνακα. Η διεπαφή μπορεί να ρυθμιστεί σε κατάσταση συναγερμού για υπερβολική ή ανεπαρκή παρουσία αφίου.
	MC500 EK80SC1E21	Η μονάδα MC500 είναι εξοπλισμένη με απομονωτή βραχυκυκλώματος και επιτρέπει τη σύνδεση συμβατικών ανιχνευτών σε διευθυνσιοδοτούμενο σύστημα. Είναι δυνατή η σύνδεση μέχρι και 32 ανιχνευτών.
	ITB500 EK80IT1721	Σύνδεσμος καλωδίου έλξης μπάνιου. Σύνδεση ενός κουμπιού με καλώδιο έλξης, που υπάρχει σε όλα τα μπάνια των ξενοδοχείων και να το αναγνωρίσετε με μια μοναδική διεύθυνση στο ψηφιακό σύστημα ανίχνευσης καπνού.
	LAN/TCP/IP500 EK80IT1521	LAN/TCP/IP interface. Επιτρέπει την σύνδεση πολλών πινάκων FAP500 στο δίκτυο LAN.
	ALIM2425 EK80PS5621	Τροφοδοτικό επιπρόσθετης παροχής 24V 2,5A για συστήματα πυρανίχνευσης, πιστοποίηση EN54-4, δέχεται 2 μπαταρίες 12V 7A, IP30, Διαστάσεις 460Π x 340Υ x 130Bmm.
	ALIM2450 EK80PS5721	Τροφοδοτικό επιπρόσθετης παροχής 24V 4A για συστήματα πυρανίχνευσης, πιστοποίηση EN54-4, δέχεται 2 μπαταρίες 12V 7A, IP30, Διαστάσεις 460Π x 340Υ x 130Bmm.